

# Delock Einbausteckdose mit 2 USB Ladeports, 1 x USB Typ-A und 1 x USB Type-C™ mit PD 3.0, 18 W

## Kurzbeschreibung

Diese Schutzkontakt-Steckdose von Delock dient dem Einbau in eine handelsübliche Unterputz- oder Hohlraumdose. Zusätzlich zu einer CEE 7/3 Steckdose mit Kindersicherung bietet diese Schutzkontakt-Steckdose zwei USB Ladeports. Mit den beiden Ladeports USB Typ-A und USB Type-C™ ist diese Steckdose auch für die Zukunft gewappnet. Somit können Smartphones, Tablets und ähnliche Geräte geladen werden, während die Steckdose weiterhin zur Verfügung steht.



**Artikel-Nr. 11499**

EAN: 4043619114993

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Unterstützt Schnelllade-Technologien

Gängige Schnelllade-Technologien, wie beispielsweise Power Delivery (PD) 3.0, werden unterstützt. Dadurch erfolgt der Ladevorgang so sicher und schnell wie möglich. An den zwei Ladeports stehen unterschiedliche Spannungen 5 V, 9 V oder 12 V mit bis zu 18 W Leistung zur Verfügung.

## Passend zu vielen Schalterprogrammen

Die Steckdose ist kompatibel zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Rahmen-Fenstergröße. Dazu zählen die Schalterprogramme bekannter Hersteller wie zum Beispiel Gira, JUNG, Busch-Jaeger oder Merten.

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
  - 1 x USB Typ-A Ladeport
  - 1 x USB Type-C™ Ladeport
  - 3 x Federklemme für PE, N, L bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nennstrom: 16,0 A / 250 V~
- Nennleistung: 4000,0 W
- USB Ladegerät:
  - Eingang: AC 250 V / 50 Hz / 0,2 A

USB Ausgang: 5,0 V / 3,0 A; 9,0 V / 2,0 A; 12,0 V / 1,5 A

Ausgangsleistung: max. 18,0 W gesamt

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 82,91 %

Effizienz bei geringer Last (10 %) 78,09 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,095 W

Kurzschlusschutz

- Für Schalterprogramme mit 55 x 55 mm Rahmen-Fenstergröße geeignet
- Einbautiefe: 30 mm
- Für Standard Einbaudose geeignet
- Krallen- und Schraubbefestigung
- Schwer entflammbares Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0)
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 80 x 44 mm
- Farbe: weiß

---

## Systemvoraussetzungen

- Netzzuleitung mit Schutzleiter
- Eine freie Einbaudose

---

## Packungsinhalt

- Einbausteckdose
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Montageart: | Unterputz                                       |
| Schutz:     | Eingangsüberspannungsschutz<br>Kurzschlusschutz |

## Schnittstelle

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Anschluss 1: | 3 x Federklemme für PE, N, L bis 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| Anschluss 2: | 1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung                     |
| Anschluss 3: | 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse<br>1 x USB Typ-A Buchse |

## Physikalische Eigenschaften

|         |         |
|---------|---------|
| Länge:  | 80 mm   |
| Breite: | 80,0 mm |
| Höhe:   | 44 mm   |
| Farbe:  | weiß    |

## Netzteil

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Netzteileingang:  | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A              |
| Netzteil Ausgang: | 5,0 V / 3,0 A<br>9,0 V / 2,0 A<br>12,0 V / 1,5 A |