# Delock Externes Gehäuse 2 x CFast > USB 3.1 Gen 2 mit RAID

## Kurzbeschreibung

Dieses Aluminium-Gehäuse von Delock ermöglicht den Einbau zweier CFast Speicher, das via USB Type-C™ an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden kann. Bei der Verwendung von mehr als einer Speicherkarte besteht die Möglichkeit, verschiedene RAID Level zu nutzen.



## Hinweis

Im Packungsinhalt befindet sich ein USB-C™ Stecker zu USB Typ-A Stecker Kabel. Dieses kann auch nur in dieser Richtung verwendet werden. Der USB-C™ Stecker muss an den Computer angeschlossen werden und der USB Typ-A Stecker an das Gehäuse. Optional gibt es von Delock USB Typ-A Stecker zu USB Typ-A Stecker Kabel (83981), so dass dieses Gehäuse auch an einen Computer mit USB Typ-A Schnittstelle angeschlossen werden kann. Zusätzlich besteht die Möglichkeit ein Netzteil anzuschließen, sollte der Strom vom USB Port nicht ausreichen.

**Artikel-Nr. 42582**

EAN: 4043619425822

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  extern:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A Buchse
  1 x 5 V DC Strombuchse
  intern:
  2 x CFast 2.0 Slot
- Chipsatz: Asmedia ASM1352R
- Unterstützt CFast Typ I / II Speicherkarten
- Abwärtskompatibel zu CFast 1.0
- Unterstützt RAID 0, 1, SPAN, Port Multiplier
- RAID Modus durch DIP Schalter auf Platine einstellbar
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- Gehäuse mit Vollplatine
- Farbe: silber

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Maße (LxBxH): ca. 136 x 80 x 16 mm
- Hot Plug, Plug & Play

## Spezifikation des Stromanschlusses

• 5 V, Masse außen, Plus innen
• Maße:
innen: ø ca. 1,35 mm
außen: ø ca. 3,5 mm
Länge: ca. 8,5 mm
• Optionales Netzteil: Navilock 41337

## Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 4.6
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

## Packungsinhalt

- Externes Gehäuse
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB Typ-A Stecker, Länge ca. 50 cm
- Tasche, Schraubendreher, Schrauben
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen





© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Funktion: | Hot Plug<br>Plug & Play |
| Interne Konstruktion: | Vollplatine |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Linux Kernel 3.19 oder höher<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Unterstützte Speicherkarte: | CFast 1.0 und 2.0<br>CFast Typ I / II |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Extern: | 1 x 5 V DC Buchse 3,5 mm x 1,35 mm<br>1 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse |
| Intern: | 2 x CFast 2.0 Slot |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Chipsatz: | Asmedia ASM1352R |
| Datentransferrate: | USB 10 Gbps bis zu 10 Gb/s |
| RAID Funktion: | SPAN<br>0<br>1<br>Port Multiplier |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Länge: | 136 mm |
| Breite: | 80 mm |
| Höhe: | 16 mm |

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

| | |
|---|---|
| Farbe: | silber |

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.