

# Delock HF/EMI Entstörfilter D-Sub 37 Pin Stecker zu Buchse mit Tiefpass induktiv

## Kurzbeschreibung

Der HF/EMI Entstörfilter im D-Sub Adapter von Delock verhindert mit integrierten Breitbandfiltern Unterbrechungen und Signalrauschen z. B. an seriellen RS-232 / RS-485 und digitalen sowie analogen I/O Schnittstellen.

## Tiefpass-Breitbandfilter

Im Adapter befinden sich 37 Tiefpass-Breitbandfilter zur HF/EMI Abschirmung der D-Sub Schnittstelle.

## Hinweis

Erhältlich in den Ausführungen D-Sub 9, 15, 25 und 37 pin.



Ferrit Core

**Artikel-Nr. 66551**

EAN: 4043619665518

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:  
1 x D-Sub 37 Pin Stecker  
1 x D-Sub 37 Pin Buchse
- Pinbelegung: 1:1
- Kontakte: Messing vergoldet
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Gehäusematerial: Stahl verzinkt
- Tiefpassfilter: induktiv
- Nennspannung: 150 VAC
- Betriebstemperatur: -55 °C ~ 105 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % (nicht kondensierend)
- Maße (LxBxH): ca. 69,7 x 17,9 x 12,7 mm

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie D-Sub 37 Pin Schnittstelle



---

## Packungsinhalt

- HF/EMI Filter

---

## Abbildungen



## Allgemein

Schutz:	HFEMI Filter
---------	--------------

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x D-Sub 37 Pin Buchse (2-reihig)
Anschluss 2:	1 x Sub-D37 Pin Stecker (2-reihig)

## Technische Eigenschaften

Betriebsspannung:	150 VAC
Betriebstemperatur:	-55 °C ~ 105 °C
Luftfeuchtigkeit:	0 ~ 95 %
Datenübertragung:	Bidirektional Analog/digital symmetrisch/asymmetrisch

## Physikalische Eigenschaften

Ferritkern:	1:37
Gehäusematerial:	Stahl
Konnektorveredelung:	verzinkt
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Länge:	69,7 mm
Breite:	17,9 mm
Höhe:	12,7 mm
Farbe:	silber /blau
Gewindetyp:	#4-40 UNC