Delock USB Dockingstation Dual DisplayPort 4K / USB 3.2 / LAN / Audio (Displaylink)

Kurzbeschreibung

Diese Dockingstation von Delock kann an einen Computer mit **USB-C™ oder USB Typ-A** Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. An den **DisplayPort Ausgängen** können **gleichzeitig zwei Monitore** betrieben werden. Sechs integrierte USB 3.2 Gen 1 Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten, und Anschlüsse für ein Mikrofon und Lautsprecher und Gigabit Netzwerk vervollständigen die Ausstattung.



Artikel-Nr. 87728

EAN: 4043619877287

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

4K 60 Hz UHD Auflösung

Eine **Ultra-HD (4K) Auflösung** ist bei der Nutzung nur eines Monitors und auch bei der gleichzeitigen Ausgabe an beiden DisplayPort Ausgängen möglich. Es wird keine DisplayPort Alternate Mode Unterstützung benötigt.

Erweiterter Bildschirm durch Displaylink

Aufgrund des Displaylink Grafik Chipsatzes ist es möglich, **gespiegelte und erweiterte Bildschirmfunktionen** unter Windows und Mac OS Betriebssystemen zu nutzen.

Spezifikation

- Anschlüsse:
  Frontseite:
  1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
  1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse - Battery Charging Spezifikation BC1.2
  1 x Mikrofon 3,5 mm Klinke
  1 x Lautsprecher 3,5 mm Klinke
  Rückseite:
  4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
  2 x DisplayPort Buchse
  1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 Buchse
  1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-B Buchse
  1 x DC 20 V Stromanschluss

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):
  Single Display: bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
  Dual Display: bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Funktionen: Spiegeln oder Erweitern
- 1 x Ein-/ Ausschalter
- Farbe: schwarz
- Maße ohne Standfuß (LxBxH): ca. 190 x 78 x 38 mm

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Ausgang: 20 V / 2,25 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  innen: ø ca. 1,7 mm
  außen: ø ca. 4,75 mm
  Länge: ca. 9,5 mm

Systemvoraussetzungen

- Mac OS 12.0.1 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port oder
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- USB Dockingstation
- Kabel USB Typ-A Stecker zu Typ-B Stecker, Länge ca. 1 m
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB Typ-B Stecker, Länge ca. 1 m
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen
















Allgemein

Funktion:	spiegeln und erweitern
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.0.1 oder höher

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physikalische Eigenschaften

Farbe:	schwarz

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.