

# Delock Antennenkabel RP-SMA Buchse zum Einbau Ferritkern zu I-PEX Inc., MHF® I Stecker 1.13 10 cm Gewindelänge 10 mm

## Kurzbeschreibung

Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.



**Artikel-Nr. 89830**

EAN: 4043619898305

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x RP-SMA Buchse zum Einbau >
  - 1 x I-PEX Inc., MHF® I Stecker
- 1 x Ferritkern
- Gewindelänge: 10 mm
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabeltyp: 1.13
- Kabelart: koaxial
- Kabeldämpfung: 3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 1,13 mm
- Farbe: grau
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 10 cm

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien RP-SMA oder I-PEX Inc., MHF® I Anschluss

---

## Packungsinhalt

- Kabel
- Sicherungsring, Mutter, Zahnscheibe

## Schnittstelle

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x RP-SMA Buchse zum Einbau   |
| Anschluss 2: | 1 x I-PEX Inc., MHF® I Stecker |

## Technische Eigenschaften

|           |             |
|-----------|-------------|
| Impedanz: | 50 $\Omega$ |
|-----------|-------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Ferritkern:                  | 1 x                        |
| Gewindelänge:                | 10 mm                      |
| Kabelart:                    | koaxial                    |
| Kabeltyp:                    | 1.13                       |
| Kabeldämpfung:               | 3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter |
| Kabelfarbe:                  | grau                       |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 10 cm                      |