Delock USB 3.0 Card Reader All in 1

Kurzbeschreibung

Dieser Card Reader von Delock verfügt über vier Speicherkartenslots und ermöglicht das Lesen und Beschreiben vieler verschiedener Speicherkarten. Über die USB Typ-A Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen.

Hinweis

• Unterstützt SD 4.0 (UHS-II) Speicherkarten

Artikel-Nr. 91710

EAN: 4043619917105

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x USB 3.0 Typ Micro-B Buchse >
  1 x CF Typ II Slot
  1 x Micro SD Slot
  1 x SD / MMC Slot
  1 x MS Slot
- Chipsatz: Realtek RTS5321
- Datentransferraten bis zu:
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Unterstützt PIO, DMA, UDMA Modus
- Unterstützt UDMA 7
- Unterstützt SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II)
- Maße (LxBxH): ca. 85 x 52 x 19 mm
- Hot Swap, Plug & Play

- Unterstützt folgende Speicherkarten:
  Slot 1 Compact Flash

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

CF I, CF II, Micro Drive

Slot 2 Micro SD
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC, Micro SD UHS-I, Micro SD UHS-II, T-Flash, MMCmicro

Slot 3 Secure Digital / Multi Media Card
SD, SD High Capacity (SDHC), SD UHS-I, SD UHS-II, SDXC, miniSD, MMC, MMC plus, MMCmobile*, RS-MMC

Slot 4 Memory Stick
MS, MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO MagicGate, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo, MS XC-HG Duo, MS XC Duo, MS Micro*, MS PRO-HG Micro*, MS HG Micro*, MS XC-HG Micro*, MS XC Micro*, M2*

*Adapter wird benötigt

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 4.x.x
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- USB 3.0 Card Reader All in 1
- USB 3.0 Typ Micro-B zu Typ-A Kabel, Länge ca. 50 cm
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 4.x oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Unterstützte Speicherkarte:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC SD SDHC SDXC CF I CF II Micro Drive Micro SD UHS-I Micro SD UHS-II T-Flash MMCmicro SD UHS-I SD UHS-II miniSD MMC MMC plus RS-MMC MS MS Pro MS PRO-HG Memory Stick XC MS Duo MS Pro MagicGate MS PRO Duo MS PRO-HG Duo MS XC-HG Duo MS XC Duo

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle

Ausgang:	1 x CF Typ II Slot 1 x Micro SD Slot 1 x SD / MMC Slot 1 x MS Slot
Eingang:	1 x USB 5 Gbps Typ Micro-B Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Realtek RTS5321
Datentransferrate:	bis zu 5 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Länge:	85 mm
Breite:	52 mm
Höhe:	19 mm

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.