Delock Adapter SlimPort / MyDP Stecker > HDMI / VGA Buchse + Micro USB Buchse

Kurzbeschreibung

Mit diesem Adapter von Delock mit SlimPort / MyDP Schnittstelle - einer Kombination aus USB und DisplayPort, dem Anschluss der neuesten Smartphones - können Sie, mit Hilfe eines optionalen Kabels, auf Ihrem Smartphone gespeicherte Bilder oder Videos in HD Qualität auf einem Monitor oder Projektor betrachten. Zusätzlich ist der Adapter auf der Rückseite mit einer Standard Micro USB Buchse versehen. Stecken Sie einfach das vorhandene Netzteil Ihres Smartphones an die Micro USB Buchse, um Ihr Gerät mit Strom zu versorgen während Sie z. B. Videos abspielen. Wenn zwei Monitore an den Adapter angeschlossen sind, erfolgt die Bildausgabe nur auf dem HDMI Monitor.



20 cm

Artikel-Nr. 65561

EAN: 4043619655618

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x SlimPort / MyDP Stecker >
  1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
  1 x VGA 15 Pin Buchse
  1 x Micro USB Typ B Buchse (Stromversorgung)
- HDMI kompatibel zu ASUS Memo Pad 8 (2014), ASUS PadFone Infinity (2013), ASUS PadfoneX (2014), Fujitsu Arrow (2012), Fujitsu Stylistic QH582 (2013), Google Nexus 4 (2012), Google Nexus 5, Google Nexus 7 (2013), LG Optimus G Pro, LG Optimus GK (2013), LG G2 (2013), LG G3 (2014), LG GX (2014), LG GX2, LG VU 3 (2013), LG G Flex (2014), LG G Pro 2 (2014), LG G Pad (2013), HP Chromebook 11, ZTE Nubia Z5S (2013), ZTE Nubia X6 (2014)
- VGA kompatibel zu LG G Pro, LG G2, LG VU 3, LG G Pad,Gx, G Flex,G Pro 2, HP Chromebook 11
- Chipsatz: ANX 7732, ANX 7730
- Unterstützt eine Auflösung bis zu 1080p, 1920 x 1080 (@ 60 Hz)
- Übertragung von Videosignalen in HD Qualität
- Audiosignal wird nur bei HDMI übertragen
- Nur 1 Monitor am Adapter nutzbar
- Spannungsversorgung: 5 V über Micro USB Buchse

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Farbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 20 cm (inkl. Anschlüsse)

Systemvoraussetzungen

- Eine freie SlimPort / MyDP Buchse
- Stromzufuhr über Micro USB Anschluss am SlimPort / MyDP Adapter (wenn Ihr Gerät gleichzeitig aufgeladen werden soll)

Packungsinhalt

- Adapter SlimPort / MyDP zu HDMI / VGA
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.