

Delock Audio Konverter Analog mit 3,5 mm Klinkenbuchse > Digital mit USB Stromversorgung

Kurzbeschreibung

Der Delock Audio Konverter wandelt ein analoges Stereo Audiosignal in ein digitales Signal um. Am Eingang des Gerätes können zwei Cinchkabel angeschlossen werden, um das analoge Quellsignal einzuspeisen, z. B. von einem Schallplattenspieler. Am Ausgang kann das Signal entweder optisch per Toslink-Verbindung oder per Koaxialverbindung weitergeleitet werden.



Artikel-Nr. 62724

EAN: 4043619627240

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - Eingang:
 - 2 x Cinch Buchse (rot, weiß)
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse
 - Ausgang:
 - 1 x Toslink Buchse S/PDIF
 - 1 x Koaxial Buchse S/PDIF
 - 1 x USB Typ Micro-B Buchse (5 V Stromversorgung)
- Unterstützt verschiedene Audioraten, z. B. 32, 44,1, 48 und 96 KHz
- Bit Rate 24 Bit
- 1 x LED für Power
- Stromaufnahme: max. 250 mA
- Maße (LxBxH): ca. 63 x 45 x 20 mm

Systemvoraussetzungen


- Analoges Audiosignal

- Anschlusskabel

Packungsinhalt

- Konverter Analog > Digital
- USB Typ Micro-B zu Typ-A Kabel, Länge ca. 80 cm
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

LED Anzeige:	Power
--------------	-------

Schnittstelle

Ausgang:	1 x Koaxial Buchse S/PDIF 1 x TOSLINK Buchse S/PDIF
Eingang:	2 x Cinch Buchse (rot, weiß) 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse

Technische Eigenschaften

Bit Rate:	24 Bit
Stromaufnahme:	250 mA

Physikalische Eigenschaften

Länge:	63 mm
Breite:	41 mm
Höhe:	21 mm