

Delock Digital Audio Konverter zu Analog HD mit Kopfhörerverstärker

Kurzbeschreibung

Der Digital Audio Konverter (DAC) von Delock wandelt ein digitales Audiosignal in ein analoges Stereosignal um. Am Eingang des Gerätes kann z. B. ein DVD oder Blu-ray Player angeschlossen und das Signal entweder optisch über TOSLINK oder per S/PDIF Koaxialverbindung eingespeist werden. Am Ausgang wird das Audiosignal per Cinch zum analogen Gerät ausgegeben. Zusätzlich ist ein Kopfhöreranschluss und ein Lautstärkeregler integriert.



Artikel-Nr. 63972

EAN: 4043619639724

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - Eingang:
 - 1 x TOSLINK Buchse S/PDIF
 - 1 x Koaxial Buchse S/PDIF
 - 1 x USB Typ Micro-B Buchse (5 V Stromversorgung)
 - Ausgang:
 - 2 x Cinch Buchse
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse
- Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,2 dB
- Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ca. 105 dB
- Unterstützte Abtastraten: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Bitrate 16 - 24 Bit
- Lautstärkeregler
- Ausgangsleistung: max. 0,3 W gesamt
- Metallgehäuse
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 70 x 60 x 20 mm

Schnittstelle

Ausgang:	1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse 2 x Cinch Buchse (rot, weiß)
Eingang:	1 x TOSLINK Buchse S/PDIF 1 x Koaxial Buchse S/PDIF 1 x USB Typ Micro-B Buchse (5 V Stromversorgung)

Technische Eigenschaften

Abtastrate:	24 Bit / 192 kHz
-------------	------------------

Physikalische Eigenschaften

Länge:	70 mm
Breite:	60 mm
Höhe:	20 mm