

# Delock Adapter USB 3.0 > HDMI

## Kurzbeschreibung

Der Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss von zusätzlichen HDMI Monitoren, Projektoren etc. an einen PC oder ein Notebook per USB Typ-A Anschluss. An einem Computer können bis zu 6 Adapter verwendet werden und mit jedem weiteren Monitor mit jeweils einem Adapter verbunden werden. Der Adapter kann das Display sowohl spiegeln als auch erweitern und unterstützt eine Auflösung von bis zu 2048 x 1152. Fernseh- und Videoübertragung sind in HD Qualität möglich.



**Artikel-Nr. 61943**

EAN: 4043619619436

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:  
Eingang: 1 x USB 3.0 Typ Micro-B Buchse  
Ausgang: 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
- Chipsatz: DisplayLink DL-3500
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Auflösung bis 2048 x 1152 (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt 16 Bit und 32 Bit Farben
- Pro Computer sind bis zu 6 Adapter nutzbar
- Integrierter Speicher 512 MB (SDRAM)
- Einstellungen: Erweitert (extended), Spiegeln (mirrored), Standard Display (primary display)
- Maße (LxBxH): ca. 85 x 55,7 x 18 mm
- Stromaufnahme: ca. 340 mA
- Auflösungen (je nach Systemunterstützung des PCs oder Notebooks) z. B.:  
640 x 480  
800 x 600  
1024 x 768  
1280 x 720  
1280 x 768  
1280 x 800

1280 x 1024  
1366 x 768  
1400 x 1050  
1600 x 1200  
1680 x 1050  
1920 x 1080  
1920 x 1200  
2048 x 1152

---

## Systemvoraussetzungen

- Windows XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien USB 3.0 oder USB 2.0 Port
- Pentium 4, 1.2 GHz CPU oder höher
- Mind. 512 MB Arbeitsspeicher
- Grafikkarte mit mindestens 512 MB Grafikspeicher
- Mindestens 30 MB freier Festplattenspeicher

---

## Packungsinhalt

- USB 3.0 zu HDMI Adapter
- USB 3.0 Kabel
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen

