Delock Tisch-Hub 3 Port USB 3.0 + 2 Slot SD Card Reader

Kurzbeschreibung

Diesen Delock Hub können Sie in eine vorhandene Aussparung Ihres Schreibtisches einsetzen und Ihre Kabel für den Monitor, die Tastatur und Maus mit durchführen. Dies ist eine praktische und platzsparende Lösung und ermöglicht Ihnen das leichte Anschließen von USB Geräten. Ihre SD Speicherkarten können Sie bequem in die vorhandenen Slots des Tisch-Hubs stecken und diese zum Lesen und Beschreiben verwenden.



Artikel-Nr. 61991

EAN: 4043619619917

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  Oberseite:
  3 x USB 3.0 Typ-A Buchse
  1 x SD Slot
  1 x Micro SD Slot
  Unterseite:
  1 x USB 3.0 Typ-A Stecker
  1 x 5 V DC Strombuchse
- Datentransferraten bis zu:
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten:
  1. Slot Secure Digital
  SD, SD Pro, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  2. Slot Micro Secure Digital
  Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Einbaudurchmesser: 60 mm
- Einbautiefe: 30 mm
- Kabellänge:
  USB 3.0 ca. 115 cm
  DC ca. 12 cm
- Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Ausgang: 5 V / 4 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  innen: ø ca. 1,35 mm
  außen: ø ca. 3,5 mm
  Länge: ca. 9,5 mm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.x oder höher
- Mac OS 10.7 oder höher
- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port
- 60 mm Aussparung im Schreibtisch

Packungsinhalt

- Tisch-Hub mit Card Reader
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen











