


Delock Adapter SMC Buchse 90° gewinkelt PCB

Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.



Artikel-Nr. 65851

EAN: 4043619658510

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Spezifikation

- Anschluss: 1 x SMC Buchse 90° gewinkelt PCB
- Gehäusematerial: Messing vergoldet
- Impedanz: 50 Ohm
- Frequenzbereich: DC - 6 GHz
- VSWR: 1,3 / 3 GHz
- Betriebstemperatur: -55 °C ~ 155 °C
- Maße (LxBxH): ca. 15,1 x 6,5 x 12,7 mm


Systemvoraussetzungen

- Gerät mit freiem SMC Port

Packungsinhalt

- HF Adapter

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss:	1 x SMC Buchse 90° gewinkelt PCB
------------	----------------------------------

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	DC - 6 GHz
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-55 °C ~ 155 °C
VSWR:	1,3 / 3 GHz

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Messing vergoldet
Länge:	15,1 mm
Breite:	6,5 mm
Höhe:	12,7 mm