

# Delock FAKRA M Stecker Federpin zum Crimpen 1 vorgestanztes Loch

## Kurzbeschreibung

Dieser Stecker von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.



**Artikel-Nr. 89753**

EAN: 4043619897537

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Anschluss: 1 x FAKRA M Stecker
- FAKRA M: RAL 2003 Pastellorange
- Pin: Messing vergoldet
- Befestigungsplatte: Stahl
- Isolation: PTFE
- Gehäuse: Messing vernickelt
- Plastikgehäuse: PA66 GF30
- 1 vorgestanztes Loch zur Montage
- Gewindetyp: M3
- Verwendbare Kabel: RG-174, RG-316
- Maße (LxBxH): ca. 19,5 x 17,8 x 7,5 mm

## Systemvoraussetzungen

- Zum Crimpen geeignetes Koaxialkabel


---

## Packungsinhalt

- FAKRA Stecker

---

## Abbildungen



## Schnittstelle

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Anschluss: | 1 x FAKRA M Stecker |
|------------|---------------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Gehäusematerial:     | PA66 GF30              |
| Kabeltyp:            | RG-174<br>RG-316       |
| Konnektorveredelung: | nickelbeschichtet      |
| Kontaktveredelung:   | goldbeschichtet        |
| Länge:               | 19,5 mm                |
| Breite:              | 17,8 mm                |
| Höhe:                | 7,5 mm                 |
| Farbe:               | RAL 2003 Pastellorange |