Delock LoRa 868 MHz Antenne SMA Stecker 3 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz

Kurzbeschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 868 MHz Bandes im Innen- und Außenbereich.

Artikel-Nr. 89769

EAN: 4043619897698

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich: 860 - 870 MHz
- ZigBee 868 MHz , Z-Wave 868 MHz, LoRa 868 MHz
- Antennengewinn: 3 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Effizienz: 45,91 %
- VSWR: 1,5
- Polarisation: vertikal
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 65 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Antennenlänge: ca. 13,5 cm

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien SMA Buchse

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Packungsinhalt

- Antenne

Abbildungen

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Geeignet für Innenbereich:	ja

Schnittstelle

Anschluss:	1 x SMA Stecker

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	860 - 870 MHz
Antennengewinn:	3 dBi
Impedanz:	50 Ω
Polarisation:	vertikal
VSWR:	1,5

Physikalische Eigenschaften

Antennentyp:	omnidirektional
Gehäusematerial:	ABS
Länge mit Kippgelenk:	13,5 cm
Farbe:	schwarz

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.