Delock Adapter HSD Z Buchse zu HSD Z Stecker

Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Elektrotechnik und Elektronik in Fahrzeugen.



Artikel-Nr. 90484

EAN: 4043619904846

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschluss:
  1 x HSD Z Buchse >
  1 x HSD Z Stecker
- HSD Z: RAL 5021 Wasserblau
- Pin: Phosphor Bronze vergoldet
- Isolation: LCP
- Impedanz: 100 Ohm
- Frequenzbereich: DC - 6 GHz
- Plastikgehäuse: PA66
- Maße (LxBxH): ca. 48,0 x 14,0 x 12,0 mm

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien HSD Anschluss

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Packungsinhalt

- HSD Adapter

Abbildungen

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x HSD Z Stecker
Anschluss 2:	1 x HSD Z Buchse

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	0 - 6 GHz

Physikalische Eigenschaften

Material Dielektrikum:	PA
Material Gehäuse:	PA66
Länge:	48,0 mm
Breite:	12,0 mm
Höhe:	14,4 mm

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.